

Numer obwodu	01
Opis	Zasilanie Przełącznik agregat/sieć
Typ przewodu	5x LY
Przekrój przewodu	10

02	03	F1.1	F1.2	F1.3	F1.4	F1.5	F1.6	F1.7	F1.8	F1.9	F2	F3	F4	F5-F6	F7.1	F7.2	F7.3	F7.4	F7.5-F7.6	F8	F9	F10		F11	F12	F13	F14	F15
kontrola obecności napięcia	Ograniczniki przepięć typ 1 kombinowany	Gniazda ogólne 1-faz. (pom.4 -pok.biurowy nr 1)	Gniazda ogólne 1-faz. (pom.3 -pok.przyjęcia stron)	Gniazda ogólne 1-faz. (pom.5 -pok. Biurowy nr 2 kierownik)	Gniazdo ogólne 1-faz. (pom. 8-WC z natryskiem i przedsionkiem)	zasilanie kuchenki el. dwupalnikowej (pom.7-pom. socjalne z kotłem C.O.)	Gniazdo 1-faz-czajnik, mikrofala (pom.7-socjalne z kotłem C.O.)	Gniazdo 1-faz-odówka/rezerwa (pom.7-socjalne z kotłem C.O.)	zasilanie automatyki kotła C.O., pompa recyrk. (pom.7-socjalne z kotłem C.O.)	Gniazdo serwisowe 1-faz. (pom. 6 serwerownia)	Gniazdo serwisowe (skrzynka przyłączenia agregatu)	Oświetlenie zewnętrzne (nad drzwiami, logo, miejsca parkingowe)	zasilanie urządzeń klimatyzacji (pom.6 -serwerownia +jednostka zewnętrzna)	Pola rezerwowe	Oświetlenie (pom.3 -pok.przyjęcia stron, pom.4-pok. biurowy 1)	Oświetlenie (pom.5 -pok.biurowy nr 2 kierownik, pom.6 -serwerownia, pom.7-socjalne)	Oświetlenie +went. (pom.1 -Wiatrołap, pom.2 -kom., pom.8- WC z natryskiem i przedsionkiem)	Oświetlenie awaryjne w budynku	Pola rezerwowe	zasilanie centrali alarmowej	zasilanie zasilacza kontroli dostępu	Zasilanie UPSa	Gniazdo baypass	Gniazda data obw. 1, komputery (pom.4 -pok.biurowy nr 1)	Gniazda data obw. 2, komputer, drukarka (pom.4 -pok.biurowy nr 1)	Gniazda data, komputer (pom.3 -pok.przyjęcia stron)	Gniazda data, komputer (pom.5 -pok, Biurowy nr 2 kierownik)	rezerwa
LY	LY	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o		YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o		YDY2o	YDY2o	YDY2o		YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	
1,5	16	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x2,5		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		3x1,5	3x1,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	

Automat zmierzchowy
- Montaż fotokomórki wykonać na zewnętrznej ścianie budynku w taki sposób aby nie była oświetlona oprawami zewnętrznymi i reflektorami przejeżdżających samochodów.

Uwagi:

- w rozdzielni pozostawić miejsce na ewentualną rozbudowę (30%)
- połączenie z szyną PE wykonać przewodem w izolacji żółtozielonej, a z szyną N w izolacji niebieskiej
- układ sieci TN-C-S

Część opisowa i rysunek stanowią integralną całość projektu.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności Wykonawca zobowiązany jest zgłosić je Projektantowi.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL.SZKOLNEJ 5 W KOZACH-POSTERUNEK POLICJI I TOALETY
WRAZ Z INSTALACJĄ CO, CWU, WOD-KAN, KLIMATYZACJI, GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ 0,4 kV, ELEKTRYCZNĄ NISKOPRĄDOWĄ I PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Inwestor: Gmina Kozy ul.Krakowska 4, 43-340 Kozy

Lokalizacja: Działka nr 2229/5, ul.Szkolna 5, 43-340 Kozy
Jednostka Ewidencyjna: Kozy
Obręb Ewidencyjny: Kozy

Temat: Schemat rozdzielni RBP.

Projektant	Sprawdzający	Opracował
mgr inż. Paweł Płonka upr. bud. nr 86 / 98 BB	mgr inż. Piotr Zontek upr. bud. nr 67 / 98 BB	mgr inż. Rafał Legień

PIRE Projekty i Roboty Elektryczne Paweł Płonka
tel. 33 843 09 39 kom. 692 960 220
ul. Tuwima 2
32-651 Nowa Wieś

Data: 21.10.2016r.
Skala:

Rys. nr. : **E-2/2**